

# LÍNEA DOMESTICA

# BREAKERMATIC®

PROTECTORES ELECTRÓNICOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS 

**BREAKERMATIC® Artefactos de Cocina**, le permite proteger los pequeños electrodomésticos contra daños que puedan ser ocasionados por apagones, voltaje alto o bajo y sobretensiones transitorias. Posee dos salidas que le permiten conectar dos aparatos, siempre que la suma de las corrientes y cargas no superen el máximo especificado.

#### IDEAL PARA:

- Ayudantes de cocina, Batidoras, Licuadoras, Cafeteras eléctricas y otros... con carga máxima hasta de 1875W.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra: voltaje bajo, voltaje alto y apagones.
- Ciclo de espera de 5 seg que permite la estabilización de la red eléctrica.
- Supresión de sobretensiones transitorias causadas por descargas atmosféricas o conexión de cargas.
- 4 Leds indicadores para indicar del estado del protector.
- Operación totalmente automática.
- Instalación: Conecte y listo.

#### MODELOS DISPONIBLES / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Código	Voltaje Nominal	Corriente Máxima	Carga Máxima	Polo a Tierra	Tensiones de Desconexión	Supresión de Voltajes Transitorios	Conexión de Entrada	Conexión de Salida
PCC110-150EST	120VAC	10A	1250VA	SI	Corte V. Bajo: 95 VAC ± 3% / Corte V. Alto: 138VAC ± 3%	270V / 474J	5-15P (B)	5-15R (B)
PCC220-150EST	220VAC	7A	1540VA	SI	Corte V. Bajo: 200 VAC ± 3% / Corte V. Alto: 264 VAC ± 3%	470V/840J	5-15P (B)	5-15R (B)
<b>Tipo de Contacto: RELÉ SECO</b>	<b>Retardo de Encendido (seg): 5</b>		<b>Tiempo de Respuesta (seg): 1.5</b>		<b>Frecuencia: 50/60Hz</b>	<b>Dimensiones (mm): 90 x 70 x 30</b>	<b>Peso (g): 185</b>	

