



Breakermatic Televisores

Protector electrónico de voltaje para televisores

Descripción

El BREAKERMATIC Televisores ha sido diseñado especialmente para prevenir los daños que un apagón o un voltaje alto/bajo pueda causarle a su televisor, ya que viene con un supresor de picos transitorios requerido para la protección de equipos electrónicos. Posee dos apliques, permitiendo conectar dos equipos simultáneamente siempre que la suma de las corrientes o potencias no supere los 10A o 1000 W. El mismo se conecta directamente al tomacorriente.

¡Fácil de instalar y protección garantizada las 24 horas del día!

Ideal Para

Televisores y Monitores: LED, LCD, PLASMA, HDTV.
Decodificadores de Satélite o Cable.

Funcionamiento

1. Protección contra variaciones del voltaje en régimen estacionario. El BREAKERMATIC Televisores, desconecta la salida si la tensión en régimen estacionario está por encima del voltaje de corte alto o por debajo del voltaje de corte bajo indicado en las especificaciones. El tiempo de respuesta a una falla es típicamente 1 s. El voltaje debe permanecer por fuera del rango un tiempo mayor al tiempo de respuesta para que se active la desconexión. Mientras la falla permanezca el indicador correspondiente de voltaje alto o bajo permanecerá encendido.
2. Retardo a la reconexión o ciclo de espera. Al energizar el protector, o al finalizar una falla de voltaje, el protector iniciará un retardo de tiempo antes de conectar la salida. La duración del retardo de tiempo se indica en las especificaciones. El breve retardo a la conexión está diseñado para permitir la estabilización de la red eléctrica luego de una interrupción del servicio.
3. Detección de apagones, "sag", etc. El protector desconectará la carga en caso de detectar una caída brusca de voltaje por debajo del 50% de la tensión nominal e iniciará un ciclo de espera.
4. Supresión de Sobretensiones transitorias. Las sobretensiones transitorias son picos de tensión de muy corta duración y alta energía, producidos por la conexión o desconexión de cargas o inducidos por descargas atmosféricas cercanas a la red eléctrica y que se propagan a través de la misma hasta llegar a los equipos. El BREAKERMATIC Televisores corta las sobretensiones transitorias, entre fase y neutro (modo diferencial), y entre cada línea portadora de corriente y tierra (modo común) sin desconectar la salida.

Modelos

Modelo	Voltaje Nominal	Corriente Nominal	Frecuencia	Voltajes de Corte	Retardo de tiempo	Tiempo de respuesta	Nivel de protección
PTV110-000EST	120VAC	10A	50/60 Hz	95V-138V	5 s.	1 s	0.6kV
PTV110-000UEM	120VAC	10A	50/60 Hz	95V-138V	5 s.	1 s	1kV

PTV110-000EST_datashet_es.docx
Pag. 1 / 3 rev. 5/09/2023

BREAKERMATIC

Fabricado por:



NIT 900.340.440-0
Teléfono 876 4576 Fax 876 7227
Autopista Medellín Km. 2.5. Entrada
Parcelas 900 Mts
CIEM OIKOS OCCIDENTE - Bodega B27
Cota – Cundinamarca - Colombia



CO13/5465

Especificaciones

Eléctricas			
Voltaje nominal	120	VAC	
Frecuencia nominal	50 - 60	Hz	
Protección de voltaje			
Voltaje de corte bajo	95 +/- 3%	VAC	
Voltaje de corte alto	138 +/- 3%	VAC	
Histéresis de reconexión	3 - 6	VAC	
Tiempo de respuesta	1 +/- 20%	s.	
Ciclo de espera, retardo a la reconexión	5 +/- 20%	s.	
Detección de apagones			
Duración mínima del apagón (0% voltaje nominal)	32 -64	ms	
Duración mínima del apagón (50% voltaje nominal)	>100	ms	
Supresor de picos			
IEEE C62.41 Ubicaciones	Cat. A3		
	PTV110-000EST	PTV110-000UEM	
Voltaje máximo operación continua permitido (r.m.s.)			
Fase-Fase	175	300	VAC
Fase-Tierra	175	300	VAC
Nivel de protección de tensión.			
Fase-Fase	0.6	1.0	kV
Fase-Tierra	0.6	1.0	kV
Pico máximo de corriente soportado (1 vez, 8/ 20 us)			
Fase-Fase	6.5	6.5	kA
Fase - Tierra	6.5	6.5	kA
Pico máximo de corriente soportado (2 veces)			
Fase-Fase	4	4	kA
Fase - Tierra	4	4	kA
Energía (10/1000 us)	3 x 158	3 x 280	J
Normas y Ensayos	IEC 61000-4-5:2005 / NMX-J-610/4-5:2013 Condiciones de ensayo NMX-J-508 num. 6.2.8 Cumple		
Carga máxima			
Capacidad carga			
Corriente	10		A
Potencia	1200		W
Mecánicas			
Dimensiones			
Largo	96	mm	
Ancho	63	mm	
Alto	30	mm	
Peso	147	gr.	
Conexión			
Clavija de entrada	NEMA 5-15P		
Tomacorriente de Salida	2x NEMA 5-15R		
Normas y ensayos	NTC 1650 num. 10.1, 16, 17.2, 19, 21, 24, 29 NMX-J-508 6.2.3, 6.3.2, 6.3.3		
Materiales aislantes			
Carcaza	ABS		
Tomacorriente	PC		
Circuito impreso	FR4		
Clasificación retardante de llama (UL94)			
Carcaza	V0, 5VA		
Clavija y Tomacorriente	V0		
Circuito impreso	V0		
Hilo Incandescente (NTC 5283:2015, NMX-J-565/2-11:2005)	Carcaza 650°C cumple Tomacorriente 850°C cumple		
Presión de Bola NTC 1650 num. 25.2 y 25.3	<2	mm.	
Resistencia de aislamiento NTC1650:2004 Num 17.1 NMX-J-508 num. 6.2.1	>550 >5	Mohms	
Rigidez dieléctrica NTC1650:2004 num 17.2 NMX-J-508 num. 6.2.2	>1.25 >1.24	kV	

PTV110-000EST_datasheet_es.docx
Pag. 2 / 3 rev. 5/09/2023

BREAKERMATIC

Fabricado por:



NIT 900.340.440-0
Teléfono 876 4576 Fax 876 7227
Autopista Medellín Km. 2.5. Entrada
Parcelas 900 Mts
CIEM OIKOS OCCIDENTE - Bodega B27
Cota – Cundinamarca - Colombia



CO13/5465

Impacto (NTC /IEC 62262:2013)	cumple	
Contactos		
Material	Brass 260 (70% Cu, 30% Zn)	
Resistencia a la oxidación (NTC 1650 num 29)	No presenta trazas de corrosión ni oxidación	
Ambientales		
Temperatura ambiente máxima de operación	45	°C
Lugar de uso: Uso interior, en lugar seco y ventilado	Si	
Uso exterior y/o lugares húmedos	No	

Certificaciones de Producto

NOM NOM-003-SCFI Certificado No.:ANC2301C00011498 hasta 31/08/2024

Empaques de despacho

Tipo	Contenido	Dimensiones (Largo xAncho x Alto) (cm)	Peso (Kg)
Carton corrugado CC72	72 pcs (12 x 6 pack o 2 x 36 pack)	58 x 33 x 52	14.70
Carton corrugado CC60	60 pcs (10 x 6 pack)	51 x 35 x 50	12.40
Carton corrugado CC36pack	36 pcs en blister	52 x 30 x 25	6.5
CC 6 pack	6 pcs en blister	24 x 19 x 16	1.2