

LÍNEA DOMESTICA

BREAKERMATIC®

PROTECTORES ELECTRÓNICOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS 

BREAKERMATIC® Lavadoras, protege su Lavadora, Secadora o Lavaplatos automático ayudándole a prevenir daños que puedan ser ocasionados por apagones, voltaje alto o bajo, sobretensiones transitorias. Posee dos salidas, que le permiten conectar dos equipos simultáneamente, siempre que la suma de las cargas o potencias no supere la máxima permitida. Por ejemplo, le puede conectar una Lavadora y una Secadora a Gas con motor de 120V.

IDEAL PARA:

- Lavadoras y Secadoras de ropa.
- Lavaplatos automáticos.

CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra: voltaje bajo, voltaje alto y apagones.
- Ciclo de espera de 5 seg que permite la estabilización de la red eléctrica.
- Supresión de sobretensiones transitorias causadas por descargas atmosféricas o conexión de cargas.
- 4 Leds indicadores para indicar del estado del protector.
- Operación totalmente automática.
- Instalación: Conecte y listo.

MODELOS DISPONIBLES / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Código	Voltaje Nominal	Corriente Máxima	Carga Máxima	Polo a Tierra	Tensiones de Desconexión	Supresión de Voltajes Transitorios	Conexión de Entrada	Conexión de Salida
PLA110-150EST	120VAC	15A	1875VA	SI	Corte V. Bajo: 95 VAC \pm 3% / Corte V. Alto: 138VAC \pm 3%	270V / 474J	5-15P (B)	5-15R (B)
PLA220-150EST	220VAC	8.5A	1875VA	SI	Corte V. Bajo: 200 VAC \pm 3% / Corte V. Alto: 264 VAC \pm 3%	470V / 820J	5-15P (B)	5-15R (B)
Tipo de Contacto: RELÉ SECO	Retardo de Encendido (seg): 5		Tiempo de Respuesta (seg): 1.5		Frecuencia: 50/60Hz	Dimensiones (mm): 90 x 70 x 30	Peso (g): 185	

Especial para Equipos con Tecnología Inverter.

