

LÍNEA DOMÉSTICA

BREAKERMATIC®

PROTECTORES ELECTRÓNICOS PARA EQUIPOS DE ENTRETENIMIENTO



BREAKERMATIC® Televisores, le permite proteger sus equipos electrónicos contra daños que puedan ser ocasionados por apagones, voltaje alto o bajo y sobretensiones transitorias. Posee dos salidas, que permiten conectar dos equipos simultáneamente, siempre que la suma de las corrientes o potencias no supere la máxima permitida.

IDEAL PARA:

- Televisores y Monitores: LED, LCD, PLASMA, HDTV.
- Decodificadores de Satélite o Cable.

CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra: voltaje bajo, voltaje alto y apagones.
- Ciclo de espera de 5 seg que permite la estabilización de la red eléctrica.
- Supresión de sobretensiones transitorias causadas por descargas atmosféricas o conexión de cargas.
- 4 Leds indicadores para indicar del estado del protector.
- Operación totalmente automática.
- Instalación: Conecte y listo.



MODELOS DISPONIBLES / ESPECIFICACIONES TÉCNICA:

Código	Voltaje Nominal	Corriente Máxima	Carga Máxima	Polo a Tierra	Tensiones de Desconexión	Supresión de Voltajes. Transitorios	Conexión de Entrada	Conexión de Salida	
PTV110-000EST	120VAC	10A	1250VA	SI	Corte V. Bajo: 95 VAC ± 3% / Corte V. Alto: 138VAC ± 3%	270V / 474J	5-15P (B)	5-15R (B)	
PTV220-000EST	220VAC	7A	1540VA	SI	Corte V. Bajo: 200 VAC ± 3% / Corte V. Alto: 264 VAC ± 3%	470V / 820J	5-15P (B)	5-15R (B)	
Tipo de Contacto: RELÉ SECO		Retardo de Encendido (min/seg): 3:50		Tiempo de Respuesta (seg): 1.5		Frecuencia: 50/60Hz	Dimensiones (mm): 90 x 70 x 30		Peso (g): 185